

Cargador 120W Universal

**Alta eficiencia >87%, puntas actualizadas,
nueva conexión más segura**

El cargador de batería más versátil

Si has perdido el cargador de tu ordenador portátil y no encuentras el mismo modelo, o si simplemente quieres tener uno de repuesto, Leotec te ofrece la solución perfecta con su Set Cargador Notebook universal, compatible con gran número de marcas y modelos de ordenadores portátiles.

Voltaje automático

Basta con enchufar el cargador a una toma de corriente estándar de 220V y conectar el adaptador correspondiente (incluye 10 distintos) al ordenador.

Su función de auto-voltaje detecta y regula de forma automática la corriente que el ordenador necesita (de 15 a 20v) para que no tengas que seleccionarlo manualmente y eliminando riesgo de errores y posibles sobrecargas.



Set Cargador Notebook

Características

- Adaptador AC Universal para ordenadores portátiles
- Adaptable a la mayoría de modelos
- Potencia máxima de salida 120W
- Voltaje automático
- Voltaje de entrada: AC 220V
- Voltaje de salida: 15V a 20V
- Protección
OPP (sobretensión)
OCP (sobrecorriente)
OVP (sobrevoltaje)
SCP (cortocircuitos)

Precauciones

- No situar en lugares húmedos ni exponer a altas temperaturas
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No intente repararlo ni desmontarlo

| Nº | VOLTAJE | Tamaño | Imagen | Modelos |
|-----|---------|----------------------------|--------|--|
| M1 | 15V | 6.3*3.0*12mm | | Toshiba:15V/3A,15V/4A,15V/5A,15V/6A 15V/8A; NEC:15V/6A 15V/8Aetc. |
| M2 | 16V | 5.5*2.5*12mm | | IBM,Lenovo:16V/3.36A,16V/3.5A etc. |
| M3 | 16V | 6.5*4.4*10mm | | Fujitsu:16V/3.36A,16V/3.75A; Sony:16V/3.42A,16V/3.75A,16V/4A etc. |
| M4 | 18.5V | 4.8*1.7*12mm | | HP/Compaq:18.5V/1.1A,18.5V/2.7A,18.5V/3.5A, 18.5V/3.8A,18.5V/4.74A,18.5V/4.9A 18.5V/6.5A etc. |
| M5 | 19V | 5.5*2.5*12mm | | Acer:19V/3.42A,19V/4.74A 19V/6.3A; Asus:19V/3.42A,19V/4.74A; Delta:19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A 19V/6.3A; Gateway:19V/2.64A,19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; IBM:19V/3.16A,19V/3.2A; NEC:19V/3.7A,19V/6.3A; Toshiba:19V/1.58,19V/2.1A 19V/3.42A,19V/3.95A,19V/4.74A 19V/6.3A; Hasee:19V/3.42A,19V/4.74A; Lenovo:19V/4.74A, Liteon:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/3.95A,19V/4.74A 19V/6.3A etc. |
| M6 | 19V | 5.5*3.0*12mm | | Samsung:19V/2.1A,19V/3.16A,19V/4.74A etc. |
| M7 | 19V | 5.5*2.1*12mm | | Acer:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A, Liteon:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A,19V/6.3A, Nec:19V/3.16A 19V/6.3A etc. |
| M8 | 19.5V | 6.5*4.4*10mm | | Sony:19.5V/2.15A,19.5V/3A,19.5V/3.9A,19.5V/4.1A,19.5V/ 4.74A, 19.5V/5.13A,19.5V/6.15Aetc. |
| M12 | 18.5V | 7.4*5.0*12mm | | HP/Compaq:18.5V/3.5A,18.5V/4.9A,18.5V/6.5A,19V/4.74 A etc. |
| M29 | 19.5V | 4.5*3.0*12mm Punta azul | | HP Envy:19.5V/4.62A; 19.5V/2.31A etc. |

Part Nº : LENCSHOME08



8 436539 080527



3 años de garantía
1 año de garantía en LATAM

