

Cargador Slim 90W Universal

Alta eficiencia >87%, puntas actualizadas,
nueva conexión más segura

El cargador de batería más versátil

Si has perdido el cargador de tu ordenador portátil y no encuentras el mismo modelo, o si simplemente quieres tener uno de repuesto, Leotec te ofrece la solución perfecta con su Set Cargador Notebook universal, compatible con gran número de marcas y modelos de ordenadores portátiles.

Voltaje automático

Basta con enchufar el cargador a una toma de corriente estándar de 220V y conectar el adaptador correspondiente (incluye 12 distintos) al ordenador.

Su función de auto-voltaje detecta y regula de forma automática la corriente que el ordenador necesita (de 15 a 20v) para que no tengas que seleccionarlo manualmente y eliminando riesgo de errores y posibles sobrecargas.



Especificaciones

- Adaptador AC Universal para ordenadores portátiles
- Adaptable a la mayoría de modelos
- Potencia máxima de salida 90W
- Voltaje automático
- Voltaje de entrada: AC 220V
- Voltaje de salida: 15V a 20V
- Protección
 - OPP (sobretensión)
 - OCP (sobrecorriente)
 - OVP (sobrevoltaje)
 - SCP (cortocircuitos)

Nº	VOLTAJE	Tamaño	Imagen	Modelos
M1	15V	4,3*3,2*12mm		Toshiba: 15V3A, 15V4A, 15V5A, 15V6A NEC: 15V6A
M3	15V	4,5*4,4*10mm		Fujitsu: 15V3,25A, 15V3,75A; Sony: 15V3,42A, 15V3,75A, 15V4A etc.
M4	15,5V	4,8*1,7*12mm		HP/Compaq: 15,5V1,1A, 15,5V2,7A, 15,5V3,5A, 15,5V4,2A, 15,5V4,7A, 15,5V4,9A
M5	15V	5,0*2,5*12mm		Acer: 15V3,42A, 15V4,74A; Asus: 15V3,42A, 15V4,74A, Dell: 15V2,46A, 15V3,15A, 15V3,42A, 15V4,74A, Gateway: 15V2,46A, 15V3,15A, 15V3,42A, 15V4,74A; IBM: 15V3,15A, 15V4,2A; NEC: 15V4,2A Toshiba: 15V1,5A, 15V2,1A, 15V3,42A, 15V3,75A, 15V4,74A Hasec: 15V3,42A, 15V4,74A; Lenovo: 15V4,74A, Liaon: 15V3,15A, 15V3,42A, 15V3,75A, 15V4,74A
M6	15V	5,0*3,2*12mm		Samsung: 15V2,1A, 15V3,15A, 15V4,74A etc.
M7	15V	5,0*2,1*12mm		Acer: 15V3,15A, 15V3,42A, 15V4,74A, Epson: 15V3,15A, 15V3,42A, 15V4,74A Nec: 15V3,15A
M8	15,5V	4,5*4,4*10mm		Sony: 15,5V2,15A, 15,5V3A, 15,5V3,5A, 15,5V4,1A, 15,5V4,74A
M9	15,5V Chip	7,4*5,0*12mm		Dell: 15,5V3,34A, 15,5V4,62A
M12	15,5V	7,4*5,0*12mm		HP/Compaq: 15,5V3,5A, 15,5V4,9A, 15V4,74A
M28	20V	square		Lenovo: 20W, 2,25A; 20V3,25A, 20V4,5A
M29	15,5V	4,5*3,0*12mm Punta azul		HP Envy: 15,5V4,2A, 15,5V2,1A etc.
M32	15,5V	4,8*1,7*12mm		HP Envy: 15,5V3,33A; 15,5V4,7A

LENCSHOME11



8 436539 082903



3 años de garantía

1 año de garantía en LATAM

